



地平线数字地面检测仪

我们的HDTM 数字地面检测仪使用和HDSM相似的平台, 显示信号强度(射频级)及后验比特误码率.UHF及VHF频段, 同样有简单的服务质量指示.

该仪器已有21-69个信道预编程,可以根据你所处的位置允许再添加32个进行用户化.

- 同时显示信号强度(射频级)和先验后验比特误码率
- 快速而准确的实时先验比特误码率可以通过内置COFDM很容易的实时定位天线.个质量星号指示服务质量
- 数字信噪比以dB显示
- 32个预编程发射机(通过网站)或所有信道单步调试
- 可以收听声音,有背景灯
- 7或8MHz信道
- 2K以及8K模式
- 自动组合
- VHF(第3波段)及UHF波段
- 射频输入范围167-862MHz
- 输入动态范围-72dBm ~ -20dBm
- 输入连接器BNC.输入imp75欧姆.环线连接
- 内置通用充电器 100-240 V Ac/12W.
- 智能充电器(CE认证),有delta V deltaT 检测.快速充电,然后涓流充电
- 运行时间须完全充电:2.4Ah镍氢电池最少5小时
- 8个电源输入连接器.2.1mm Female PSU插头通过提供的车载充电器进行外部充电
- 计算机接口: 串行端口(Com 1-4)用于发射机上的可升级软件
- 配有皮套,电源线,下载软件的连线,车载连线,IEC或BNC适配器和偏差为2的10db衰减器

地平线

值得信赖的解决方案!

www.horizonhge.com

地址: Horizon Global Electronics Ltd
Unit 1
8 Kinetic Crescent
The London & Office Science Park
Enfield EN3 7XH
United Kingdom

电话: +44 (0)20 8344 8230

传真: +44 (0)20 8344 8235

电子邮箱: sales@horizonhge.com

HORIZON
For a reliable solution!